Настройка локального соединения для Windows 8

Для настройки соединения необходимо попасть в «Центр управления сетями и общим доступом».

Вариант 1: Нажать правой кнопкой мыши в меню «Пуск» и открывшемся снизу меню выбрать «Все приложения»



В меню «приложения выбрать «Панель управления»

		Выполнить	۹	Средство переноса данны	4	Блокног	8	Средство записи действий
	-	Диспетчер задач	Cnest,		B	Журнал Windows	¥	Средство просмотра XPS
vs.		Командная строка	9	Распознавание речи Windows		Записон	80	Таблица симеоло
n	4	Компьютер	9	Экранная клавиатура	1	Звукозались	4	Факсы и сканирование
	۹	Отчеты средства переноса данны	5	Экранная лупа		Калькулятор		
	1	Пачель управления	-	Экранный дистор	9	Ножницы		
		Проводник	Станца	apmsse — Windows	2	Панель математического		
ł	12	Программы по умолчанию	ø	Paint		Подсеочение к удаленному		
	?	Справка и подаержка	1	WordPad		Проигрыватель Windows Media		

В окне «Панель управления» необходимо щелкнуть по значку «Сеть и Интернет».

Настро	йка параметров компьютера		г	Іросмотр: Категория 🔻
0	Система и безопасность Проверка состояния компьютера Сохранение резервных копий файлов с помощью истории файлов Поиск и испоявление проблем	S	Учетные записи и С безопасность Уизменение типа учетн Установка Семейной б пользователей	емейная ой записи ісвопасности для всех
<u>E</u>	Сеть и Интернет Посмоть состояния сеть и залан Выбор параметров домашней группы и общего доступа к данным		Оформление и пере Изменение темы Изменение фона рабочен Настройка разрешения э	сонализация го стола крана
N	Оборудование и звук Просмотр устройств и принтеров Добавление устройства Программы	5	Часы, язык и регион Добавление языка Изменение способа ввод Изменение форматов дат	н а ъы, времени и чисел
	Удаление программы		Специальные возми Рекомендуемые Windows Оптимизация изображен	ЭЖНОСТИ 5 параметры ия на экране

В открывшемся окне выбираем «Центр управления сетями и общим доступом».

R	Сеть и Интернет – 🗆 📫
🛞 🎯 👻 🕆 🏆 🕨 Панель упр	авления → Сеть и Интернет
Панель управления — домашняя страница	Центр управления сетями и общим доступом
Система и безопасность	Просмотр сетевых компьютеров и устройств
• Сеть и Интернет	Домашняя группа Выбор вараметора вомашней сруппы и общего востила к ванным
Осорудование и звук Программы Учетные записи и Семейная	Свойства браузера Изменение домашией страницы / Управление надстройками браузера Изменение домашией страницы Управление надстройками браузера
оезопасность Оформление и персонализация	здаление истории обзора и факлов соокie
Часы, язык и регион	
Специальные возможности	

Вариант 2: На рабочем столе, в правой нижней части экрана найдите иконку подключения по локальной сети

	Сеть			
	рез досту	па к Ин	тернету	
0		INTL	05.06.2012	2

Правой кнопкой мыши щёлкните по этой иконке, в появившемся меню выберите «Центр управления сетями и общим доступом».

В левой верхней части этого окна щелкните по ссылке «Изменение параметров адаптера».

兹	Центр управления сетям
🕞 🕘 🗢 🎓 💐 « Сеть и И	Интернет 🕨 Центр управления сетями и об
Панель управления — домашняя страница	Просмотр основных сведен Просмотр активных сетей
<u>Изменение параметров</u> адаптера Изменить дополнительные параметры общего доступа	Сеть Общедоступная сеть
	Изменение сетевых параметров
	Создание и настройка нов Настройка широкополосна маршрутизатора или точки
	Устранение неполадок Диагностика и исправлени

Откроется окно «Сетевые подключения». На ярлыке «Подключение по локальной сети» - нажмите правой кнопкой мыши. В открывшемся меню выберите «Свойства»

9	Сетевые подключени	A	- 🗆 🗙
🛞 🎯 🔹 🛧 😰 🕨 Панель управления	 Сеть и Интернет Сетевые подключени: 	a > v C	Поиск: Сетевые подключения 🔎
 Э * Т Р энель управления Упорядочить • Отключение сетевого Подключение по локальной сети Сетевой контроллер NVIDIA п Бо. 	 У Сеть и Интернет » Сетевые подключения Стройства Диагностика подключения Отключить Состояние Диагностика Настройка моста Создать ярлык Удалить Переименовать Свойства 	переименование подкли	Поиск: Сетезые подключения 🔎 рчения » 👷 т 🔟 🖗
Элементов: 3 Выбран 1 элемент			j≣ k j

Во вкладке «Общие» выделите пункт «Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)»,

и нажмите кнопку «Свойства».

Подключение через:		
Контроллер сег	мейства Realtek PCIe F	E
-		Настроить
🗹 🛶 Драйвер прото	окола II DP (Майкросо	(h)
 ✓ Щарайвер в/в то ✓ Ответчик обна ✓ Протокол Инте ✓ Протокол Инте 	ополога канального ур аружения топологии к ернета версии 6 (TCP/ ернета версии 4 (TCP/	ровня анального уровня IPv6) IPv4) ∨
 ✓ Драйвер в/в то ✓ Ответчик обна ✓ Протокол Инта ✓ Протокол Инта ✓ ✓ Установить 	ополога канального ур аружения топологии к ернета версии 6 (ТСР/ ернета версии 4 (ТСР/ III	Ф ⁽¹⁾ ровня анального уровня Рv6) Рv6) ↓ ↓ Сво <u>й</u> ства

В открывшемся окне выставьте параметры IP на автоматическое получение (Получить IP-адрес автоматически). Сохраните изменение путем нажатия кнопки «ОК».

араметры IP могут назначаться оддерживает эту возможность.	автомати В противнистратог	Hecki Hom C	и, есл лучае	и сеть парам	, іетры І
	incr par op				
Опучить IP-адрес автомати	чески				
 Использовать следующий ІР 	-адрес:				
IP-адрес:					
Маска подсети:					
Основной шлюз:					
Получить адрес DNS-сервера	автомат	ичео	ки		
Использовать следующие ад	ipeca DNS	-cepi	зеров	:	
Предпочитаемый DNS-сервер:					
Альтернативный DNS-сервер:					
Подтвердить параметры пр	и выходе		До	полнит	гельно

Для того чтобы Ваш компьютер получил доступ к интернету необходимо чтобы МАС адрес устройства был внесен в базу данных. Для этого необходимо авторизоваться с помощью Вашего логина и пароля от личного кабинета на странице <u>http://login.ti.ru/</u> либо сообщить его сотрудникам технической поддержки. Чтобы узнать ваш МАС-адрес сетевой

карты, необходимо: Щелкнуть правой кнопкой мыши по значку «Подключение по локальной сети» и выбрать «Состояние».

9	Сетевые подключения -	- ×
🕞 🍥 🕤 🛧 💇 🕨 Панель управления	Сеть и Интернет Сетевые подключения	ения ,0
Упорядочить • Отключение сетевого у	стройства Диагностика подключения Переименование подключения » 🚊 🕶 🗌	
Подключение по локальной сети Сеть		
- Cereton compositep inviting into	Отключить	
	Состояние	
	диагностика Вастройка моста	
	Создать ярлык	
	Удалить В Переименовать	
	🖗 Свойства	
Элементов: 3 Выбран 1 элемент		II 2

В открывшемся окне «Состояние — Подключение по локальной сети» нажать на кнопку «Сведения...»

Падключен		
Pv4rea	K/90-894/81	24-rep-er
\$V6-rea	K00-85481	Без доступа к Интернету
Coctome	NE CORDANI	Подключено
Длятели	HOCTE:	10:21:24
Скорости	1	1.0 (Bert/c
Астивность		
	Отгравлено —	Принито
Salr:	188 779 141	306 924 552

В открывшемся окне «Сведения о сетевом подключение» найти «Физический

адрес».

ополнительные сведени	a o cenx
Свойство	Значение
Определенный для по Описание	Reatek PCIe GBE Family Controller
Физический адрес	6C-F0-49-02-8C-9F
альс выличен Адрес IPv4 Маска подсели IPv4 Аренда истекает Шпоз по умолизие IP. DHCP-сервер IPv4 DNS-сервер IPv4 UNIS-сервер IPv4 UNIS-сервер IPv4 Cnyx6a NetBIOS через Покаличен IPv6 зарес	Да 1e80:195c:3d77.b551.aba%.10
DNS-cepsep IPv6	

Чтобы сменить MAC-адрес сетевой карты, необходимо в окне «Свойства» «Подключения по локальной сети» нажать кнопку «Настроить».

KOHIDOJJIED CEM	overne Deeltek DCle I	:C		
	IENCI Ba Reallek FOIET	-		
		Hact	гроить	
Отмеченные компонен	нты используются эт	им подключ	ением:	
🗹 📙 Служба доступ	а к файлам и принтер	рам сетей М	/licrosoft	^
🗆 📥 Протокол муль	типлексора сетевого	адаптера	(Майкр	
🗹 🔺 Драйвер прото	кола LLDP (Майкросс	фт)		
🗹 🔺 Драйвер в/в то	полога канального у	ровня		
🗹 🔺 Ответчик обна	ружения топологии к	анального	уровня	=
🗹 🔺 Протокол Инте	рнета версии 6 (ТСР)	IPv6)		
🗹 🚢 Протокол Инте	рнета версии 4 (ТСР,	IPv4)		
		And a state of the		\sim
<	Ш		>	~
< Уст <u>а</u> новить	III Удалить	Свој) йства	~
< Уст <u>а</u> новить Описание	Ш ⊻далить	Свој	<u>></u> йства	~
УстановитьОписаниеПротокол TCP/IP - с	III Удалить тандартный протоко.	Свој	ўства ых	~

Перейдите в закладку «Дополнительно» или «Advanced» и слева выберите в списке вариант «Сетевой адрес» или «Network Address». В поле «Значение» или «Value» введите MAC-адрес, состоящий из 12 символов (латинские буквы и цифры) без пробелов, тире и точек. Необходимый MAC-адрес можно узнать по телефону техподдержки абонентов.

Сведения	_	Управление электропитанием	
Общие	Допол	нительно	Драйвер
Данный адаптер име выберите изменяемо свойства.	ет перечисле е свойство, а	нные ниже сво а справа выбер	йства. Слева ите значение этого
<u>С</u> войство:		<u>З</u> на	чение:
Interrupt Moderation IPv4 Checksum Offloa Jumbo Frame Large Send Offload (IF Large Send Offload V Network Address Promty & VLAN Receive Buffers Speed & Duplex TCP Checksum Offloa TCP Checksum Offloa UDP Checksum Offloa	d 2 (IPv6) d (IPv4) d (IPv6) ad (IPv6) ad (IPv6)		утствует